



STAGE SET

ЗВУКОУСИЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

*Звукоусилительный комплекс **STAGE SET** представляет собой активную четырехполосную звуковую систему, состоящая из двух активных линейных массивов постоянной кривизны и четырех активных сабвуферов.*

*Суммарная мощность компонентов звукоусилительного комплекса **STAGE SET**:*

- номинальная 7800 Вт AES (2 x 1500 Вт + 4 x 1200 Вт);*
- музыкальная 15600 Вт (2 x 3000 Вт + 4 x 2400 Вт).*

Номинальная мощность встроенных усилителей комплекса: 9800 Вт RMS (2 x (3 x 700 Вт) + 4 x 1400 Вт).



АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА T536e DSP

- *Диапазон частот (- 10db) 60 Гц — 20 кГц*
- *Угол направленности 100°Н x 30°V*
- *4 точек M10 для подвеса громкоговорителя*
- *Трехполосная конфигурация.*
- *Номинальная мощность - 1530 Вт.*
- *Кронштейн для изменения угла наклона*
- *Возможность подвеса или напольной установки.*
- *Корпус из березовой фанеры (15 мм) с структурным покрытием краской на водно-полимерной основе (WARNEX).*
- *Защитная сетка из стали с порошковым покрытием.*

ВСТРОЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ T536e DSP

- *Встроенный усилитель 3 x 700 Вт RMS с DSP платформой для FIR настройки характеристик звукопередачи*
- *Защита от перегрузки и короткого замыкания.*
- *Защита от постоянного напряжения.*
- *Защита от мощных ВЧ колебаний на выходе.*
- *Термозащита.*
- *Регулятор уровня входного сигнала.*
- *Линейный вход и выход (XLR).*

- *Охлаждение усилителя – принудительное с плавно изменяемой интенсивностью*
- *Источник питания – импульсный*
- *Переключатель линейного выхода: сквозной проход, выход на сабвуфер*
- *Переключатель дальности заброса (уровня ВЧ сигнала): ближний, средний, дальний*
- *Переключатель уровня НЧ: нормальный, подъем НЧ*
- *Отсоединяемый сетевой кабель*



Сабвуфер TX6118T-P

- Конфигурация активный сабвуфер - LF driver 18" B&C SPEAKERS, звуковая катушка 4"
- Акустическое оформление - прямоугольный корпус, фазоинвертор
- Номинальная мощность - 1200 Вт
- Программная мощность - 2400 Вт
- Частотный диапазон * - 38 — 100 Гц
- Макс. звук. давление (half space) ** - 133 дБ / 1 м
- Масса - 41 кг
- Габаритные размеры (Ш x В x Г) - 570 x 695 x 635 мм
- Корпус из березовой фанеры (15 мм) с структурным покрытием краской на водно-полимерной основе (WARNEX).
- Защитная сетка из стали с порошковым покрытием.

Встроенный в TX6118T-P усилитель

- Номин. мощность (RMS) - 1400 Вт, класс D
- Чувствительность - 775 мВ
- Вход. Сопротивление - 10 к Ом
- Отношение сигнал/шум - 98 дБ (невзвешенный)
- Оптоэлектронный Clip-лимитер.
- Регулятор уровня входного сигнала.

- Регулятор частоты среза разделительного фильтра нижних частот;
- Переключатель фазы выходного сигнала.
- Охлаждение - принудительное
- Вход/линейный выход - 2 x XLR / 2 x XLR
- Сеть питания - ~160-280В, 50/60 Гц

